

ТАБЛИЦА ПОДБОРА ТОРМОЗНЫХ МОДУЛЕЙ

Модель преобразователя частоты	Тормозной модуль	Значение тормозного сопротивления, Ом	Мощность тормозного резистора, кВт
FCI-G18.5/P22-4	FCI-BU-50	30	4000
FCI-G22/P30-4	FCI-BU-50	30	4000
FCI-G30/P37-4	FCI-BU-50	20	6000
FCI-G37/P45-4	FCI-BU-100	16.6	9000
FCI-G45/P55-4	FCI-BU-100	16.6	9000
FCI-G55/P75-4	FCI-BU-100	10	12000
FCI-G75/P90-4	FCI-BU-200	8	18000
FCI-G90/P110-4	FCI-BU-200	8	18000
FCI-G110/P132-4	FCI-BU-200	8	18000
FCI-G132/P160-4	FCI-BU-200	6.25	24000
FCI-G160/P185-4	FCI-BU-400	4	36000
FCI-G185/P200-4	FCI-BU-400	3	45000
FCI-G200/P220-4F	FCI-BU-400	3	45000
FCI-G220-4F	FCI-BU-400	2.67	54000
FCI-P250-4F	FCI-BU-400	2.67	54000
FCI-G250/P280-4F	FCI-BU-400	2.67	54000
FCI-G280/P315-4F	FCI-BU-400	2.67	54000
FCI-G315/P355-4F	FCI-BU-400	2.67	54000
FCI-G355/P375-4F	FCI-BU-600	2	63000
FCI-G375-4F	FCI-BU-600	2	63000
FCI-P400-4F	FCI-BU-600	1.7	72000
FCI-G400-4F	FCI-BU-600	1.7	72000
FCI-P500-4F	FCI-BU-600	1.5	81000
FCI-G500-4F	FCI-BU-600	1.5	81000
FCI-G630-4F	2* FCI-BU-400	1.4	90000